

INDEX

IT

CONFIGURAZIONI PER COFLEX E COFLEX PLUS CON
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

P. 2

EN

CONFIGURATIONS FOR COFLEX AND COFLEX PLUS USING
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

P. 18

FR

CONFIGURATION POUR COFLEX ET COFLEX PLUS AVEC
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES
ÉVENTUELS

P. 34

ES

CONFIGURACIONES PARA COFLEX y COFLEX PLUS UTILIZANDO
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

P. 50

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1015 - FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

Codice		L (mm)	Sezione (mm ²)	lcw (1s) = 3 kA ; I _{pk} = 4,5 kA										
				33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1015 - FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 5 kA ; lpk = 7,5 kA										
			Interasse tra le fasi (mm) →											
Codice		L (mm)	Sezione (mm²) ↓	33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1015 - FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 10 kA ; lpk = 17 kA										
			Interasse tra le fasi (mm) →	33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
Codice	L (mm)	Sezione (mm²) ↓												
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1015 - FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 15 kA ; lpk = 30 kA									lcw (1s) = 20 kA ; lpk = 40 kA								
			Interasse tra le fasi (mm) →	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
Codice		L (mm)	Sezione (mm²) ↓																		
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	667	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1015 - FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

Codice		L (mm)	Sezione (mm ²)	lc	lcw (1s) = 25 kA ; lpk = 52,5 kA								lcw (1s) = 30 kA ; lpk = 63 kA							
				Interasse tra le fasi (mm)	44	48	56	64	74	87	104	124	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	438	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	487	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	487	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	556	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1015 - FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 36 kA ; lpk = 75,6 kA								lcw (1s) = 40 kA ; lpk = 84 kA								lcw (1s) = 50kA ; lpk = 105 kA							
			Interasse tra le fasi (mm) →																								
Codice		L (mm)	Sezione (mm²) ↓	48	56	64	74	87	104	124		48	56	64	74	87	104	124		64	74	87	104	124			
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	221	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	262	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	273	-	-	-	-	-	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	259	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	313	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	313	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	313	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	389	-	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	310	-
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	310	-
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	310	-
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	310	-
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	310	-
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	-	310	-

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

Codice		L (mm)	Sezione (mm ²)	I _{cw} (1s) = 3 kA ; I _{pk} = 4,5 kA											
				I _c →											
				Interasse tra le fasi (mm) →											
				53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1026	CFX5026	13	26	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 5 kA ; l _{pk} = 7,5 kA											
			Interasse tra le fasi (mm) →												
Codice	L (mm)	Sezione (mm ²) ↓		53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 10 kA ; lpk = 17 kA											
			Interasse tra le fasi (mm) →	53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
Codice		L (mm)	Sezione (mm²) ↓												
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 15 kA ; lpk = 30 kA									
			Interasse tra le fasi (mm) →	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
Codice		L (mm)	Sezione (mm²) ↓										
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 20 kA ; lpk = 40 kA									
			Interasse tra le fasi (mm) →	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
Codice		L (mm)	Sezione (mm²) ↓										
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

Codice		L (mm)	Sezione (mm ²)	lc →	Icw (1s) = 25 kA ; Ipk = 52,5 kA								
				Interasse tra le fasi (mm) →	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	611	649	725	802	897	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	638	678	758	837	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	751	830	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	755	835	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	840	900	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	840	900	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	840	900	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	805	900	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	805	900	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

Codice		L (mm)	Sezione (mm ²)	lcw (1s) = 30 kA ; Ipk = 63 kA								
				64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	377	401	448	495	554	631	731	849	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	364	407	450	504	573	665	772	879
CFX1115	CFX5115	24	240	-	479	535	591	662	753	873	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	524	579	648	738	856	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	576	645	734	851	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	586	656	747	865	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	648	738	855	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	749	868	900	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	720	820	820

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

			lc →	lcw (1s) = 36 kA ; l _{pk} = 75,6 kA							
			Interasse tra le fasi (mm) →	68	76	84	94	107	124	144	164
Codice		L (mm)	Sezione (mm ²) ↓								
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	313	350	387	433	493	572	664	756
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	356	394	441	502	581	675	769
CFX1150	CFX5150	32	320	-	371	410	459	522	605	703	801
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	340	380	433	502	583	664
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	398	453	526	610	695
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	479	555	645	735
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	592	688	783
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

Codice		L (mm)	Sezione (mm ²)	Ic → Icw (1s) = 40 kA ; Ipk = 84 kA							
				Interasse tra le fasi (mm) →							
				68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	233	260	288	322	367	425	494	562
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	268	297	332	378	438	509	580
CFX1150	CFX5150	32	320	-	301	332	372	423	491	570	649
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	236	264	301	349	405	461
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	275	313	363	421	480
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	311	361	419	478
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	419	486	554
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650

CONFIGURAZIONI PER COFLEX CON FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

		lc →		lcw (1s) = 50kA ; lpk = 105 kA					
		Interasse tra le fasi (mm) →		84	94	107	124	144	164
Codice	L (mm)	Sezione (mm²)	↓						
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	210	235	267	310	360	410
CFX1185	CFX5185	40	400	210	235	267	310	360	410
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	201	229	265	308	351
CFX1210	CFX5210	50	400	-	201	229	265	308	351
CFX1215	CFX5215	50	500	-	201	229	265	308	351
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	193	224	260	296
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	193	224	260	296
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	193	224	260	296
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	193	224	260	296
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	186	216	246
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	186	216	246
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	186	216	246
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	186	216	246
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	186	216	246
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	360	410
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	360	410
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	360	410
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	360	410
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	360	410
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	360	410

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1015 - FLT1020 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lcw (1s) = 3 kA ; I _{pk} = 4,5 kA										
				33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1015 - FLT1020 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	Ic → Spacing between the phases (mm) → Icw (1s) = 5 kA ; Ipk = 7,5 kA										
				33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1015 - FLT1020 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lcw (1s) = 10 kA ; l _{pk} = 17 kA										
				33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1015 - FLT1020 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lcw (1s) = 15 kA ; l _{pk} = 30 kA														lcw (1s) = 20 kA ; l _{pk} = 40 kA							
				39,5	44	48	56	64	74	87	104	124	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124				
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	667	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1015 - FLT1020 AND ACCESSORIES

			lc Spacing between the phases (mm) Section (mm²)	→ → ↓	lcw (1s) = 25 kA ; lpk = 52,5 kA								lcw (1s) = 30 kA ; lpk = 63 kA							
Code		L (mm)			44	48	56	64	74	87	104	124	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160		420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200		438	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192		-	487	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240		-	487	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160		-	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192		-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256		-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320		-	-	556	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160		-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200		-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240		-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320		-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400		-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150		-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200		-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250		-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300		-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400		-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500		-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189		-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-
CFX1225	CFX5225	63	252		-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-
CFX1230	CFX5230	63	315		-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-
CFX1235	CFX5235	63	378		-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-
CFX1240	CFX5240	63	504		-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-
CFX1245	CFX5245	63	630		-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-
CFX1250	CFX5250	80	240		-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1255	CFX5255	80	320		-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1260	CFX5260	80	400		-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1265	CFX5265	80	480		-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1270	CFX5270	80	640		-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1275	CFX5275	80	800		-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1280	CFX5280	100	400		-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500		-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600		-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800		-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000		-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000		-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	Ic → Spacing between the phases (mm) → Icw (1s) = 3 kA ; Ipk = 4,5 kA											
				53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1026	CFX5026	13	26	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	Ic → Spacing between the phases (mm) → Icw (1s) = 5 kA ; Ipk = 7,5 kA											
				53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lcw (1s) = 10 kA ; l _{pk} = 17 kA											
				lc →											
				Spacing between the phases (mm) →											
				53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lc	lcw (1s) = 15 kA ; l _{pk} = 30 kA									
				Spacing between the phases (mm)	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	↓	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lc	lcw (1s) = 20 kA ; l _{pk} = 40 kA									
				Spacing between the phases (mm)	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	↓	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	↓	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	↓	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	↓	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	↓	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	↓	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	↓	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	↓	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lc	lcw (1s) = 25 kA ; l _{pk} = 52,5 kA								
				Spacing between the phases (mm)	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	611	649	725	802	897	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	638	678	758	837	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	751	830	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	755	835	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	773	896	900	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	Ic → Spacing between the phases (mm) → Icw (1s) = 30 kA ; Ipk = 63 kA								
				64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	377	401	448	495	554	631	731	849	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	364	407	450	504	573	665	772	879
CFX1115	CFX5115	24	240	-	479	535	591	662	753	873	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	524	579	648	738	856	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	576	645	734	851	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	586	656	747	865	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	648	738	855	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	749	868	900	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	720	820	820

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	lcw (1s) = 36 kA ; l _{pk} = 75,6 kA							
				68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	313	350	387	433	493	572	664	756
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	356	394	441	502	581	675	769
CFX1150	CFX5150	32	320	-	371	410	459	522	605	703	801
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	340	380	433	502	583	664
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	398	453	526	610	695
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	479	555	645	735
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	592	688	783
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	Ic → Icw (1s) = 40 kA ; Ipk = 84 kA							
				Spacing between the phases (mm) →							
				68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	233	260	288	322	367	425	494	562
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	268	297	332	378	438	509	580
CFX1150	CFX5150	32	320	-	301	332	372	423	491	570	649
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	236	264	301	349	405	461
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	275	313	363	421	480
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	311	361	419	478
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	419	486	554
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650

CONFIGURATIONS FOR COFLEX USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

Code		L (mm)	Section (mm ²)	Ic → Icw (1s) = 50kA ; Ipk = 105 kA					
				Spacing between the phases (mm) →					
				84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	210	235	267	310	360	410
CFX1185	CFX5185	40	400	210	235	267	310	360	410
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	201	229	265	308	351
CFX1210	CFX5210	50	400	-	201	229	265	308	351
CFX1215	CFX5215	50	500	-	201	229	265	308	351
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	193	224	260	296
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	193	224	260	296
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	193	224	260	296
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	193	224	260	296
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	186	216	246
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	186	216	246
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	186	216	246
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	186	216	246
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	186	216	246
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	360	410
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	360	410
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	360	410
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	360	410
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	360	410
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	360	410

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

		Ic →		Icw (1s) = 3 kA ; Ipk = 4,5 kA										
		Espaceur entre phases → (mm)												
Code Art.	L (mm)	Sect. (mm ²) ↓		33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			Ic Espaceur entre phases (mm) Sect. (mm²) ↓	Icw (1s) = 5 kA ; Ipk = 7,5 kA										
Code Art.		L (mm)		33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) Sect. (mm²)	lcw (1s) = 10 kA ; lpk = 17 kA										
Code Art.		L (mm)		33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) Sect. (mm²)	lcw (1s) = 15 kA ; lpk = 30 kA								lcw (1s) = 20 kA ; lpk = 40 kA									
Code Art.		L (mm)		39,5	44	48	56	64	74	87	104	124	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	667	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) →	lcw (1s) = 25 kA ; lpk = 52,5 kA									lcw (1s) = 30 kA ; lpk = 63 kA							
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm²) ↓	44	48	56	64	74	87	104	124	44	48	56	64	74	87	104	124	
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1076	CFX5076	20	160	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1080	CFX5080	20	200	438	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1110	CFX5110	24	192	-	487	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-	
CFX1115	CFX5115	24	240	-	487	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-	-	-	
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-	
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	556	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-	
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	-	
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-	-	
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-	
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-	
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-	
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-	
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-	
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-	
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-	
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-	
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-	
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620	
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620	
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620	
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620	
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620	
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620	

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) →	lcw (1s) = 36 kA ; lpk = 75,6 kA							lcw (1s) = 40 kA ; lpk = 84 kA							lcw (1s) = 50kA ; lpk = 105 kA				
				48	56	64	74	87	104	124	48	56	64	74	87	104	124	64	74	87	104	124
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm ²) ↓																			
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	221	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	262	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	273	-	-	-	-	-	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	259	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	313	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	313	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	313	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	362	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	362	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	362	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	389	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			Ic Espacement entre phases (mm) →	Icw (1s) = 3 kA ; Ipk = 4,5 kA											
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm ²) ↓	53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1026	CFX5026	13	26	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) →	lcw (1s) = 5 kA ; lpk = 7,5 kA											
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm ²) ↓	53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			Ic Espace entre phases (mm) →	Icw (1s) = 10 kA ; Ipk = 17 kA											
				53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm²) ↓												
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

		l _c →	Espace entre phases (mm) →	l _{cw} (1s) = 15 kA ; l _{pk} = 30 kA									
Code Art.	L (mm)			59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
		Sect. (mm ²) ↓											
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) →	lcw (1s) = 20 kA ; lpk = 40 kA									
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm²) ↓	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

		lc →		lcw (1s) = 25 kA ; l _{pk} = 52,5 kA								
		Espaceur entre phases → (mm)		64	68	76	84	94	107	124	144	164
Code Art.	L (mm)	Sect. (mm ²) ↓										
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	611	649	725	802	897	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	638	678	758	837	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	751	830	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	755	835	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			lc Espacement entre phases (mm) →	lcw (1s) = 30 kA ; lpk = 63 kA								
Code Art.		L (mm)	Sect. (mm²) ↓	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	377	401	448	495	554	631	731	849	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	364	407	450	504	573	665	772	879
CFX1115	CFX5115	24	240	-	479	535	591	662	753	873	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	524	579	648	738	856	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	576	645	734	851	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	586	656	747	865	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	648	738	855	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	662	753	873	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	662	753	873	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	662	753	873	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	662	753	873	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	749	868	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	754	873	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	754	873	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	754	873	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	754	873	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	754	873	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

			Ic Espacement entre phases (mm) →	Icw (1s) = 36 kA ; Ipk = 75,6 kA							
		L (mm)	Sect. (mm ²) ↓	68	76	84	94	107	124	144	164
Code Art.											
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	313	350	387	433	493	572	664	756
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	356	394	441	502	581	675	769
CFX1150	CFX5150	32	320	-	371	410	459	522	605	703	801
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	340	380	433	502	583	664
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	398	453	526	610	695
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	479	555	645	735
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	592	688	783
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

		Ic →		Icw (1s) = 40 kA ; Ipk = 84 kA							
		L (mm)	Espace entre phases (mm) → Sect. (mm²) ↓	68	76	84	94	107	124	144	164
Code Art.											
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	233	260	288	322	367	425	494	562
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	268	297	332	378	438	509	580
CFX1150	CFX5150	32	320	-	301	332	372	423	491	570	649
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	236	264	301	349	405	461
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	275	313	363	421	480
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	311	361	419	478
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	419	486	554
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650

CONFIGURATION POUR COFLEX AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

		lc →		lcw (1s) = 50kA ; lpk = 105 kA					
		Espacement entre phases → (mm)		84	94	107	124	144	164
Code Art.	L (mm)	Sect. (mm²)	↓						
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	210	235	267	310	360	410
CFX1185	CFX5185	40	400	210	235	267	310	360	410
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	201	229	265	308	351
CFX1210	CFX5210	50	400	-	201	229	265	308	351
CFX1215	CFX5215	50	500	-	201	229	265	308	351
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	193	224	260	296
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	193	224	260	296
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	193	224	260	296
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	193	224	260	296
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	186	216	246
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	186	216	246
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	186	216	246
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	186	216	246
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	186	216	246
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	360	410
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	360	410
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	360	410
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	360	410
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	360	410
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	360	410

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

Código		L (mm)	Sec. (mm ²)	lcw (1s) = 3 kA ; Ipk = 4,5 kA										
				Intereje entre las fases (mm)										
				33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

			Ic →	Icw (1s) = 5 kA ; Ipk = 7,5 kA										
			Intereje entre → las fases (mm)	33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
Código		L (mm)	Sec. (mm²) ↓											
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

			lc →	lcw (1s) = 10 kA ; lpk = 17 kA										
			Intereje entre → las fases (mm)	33	37	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
Código		L (mm)	Sec. (mm²) ↓											
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

			lc →	lcw (1s) = 15 kA ; lpk = 30 kA									lcw (1s) = 20 kA ; lpk = 40 kA								
			Intereje entre→ las fases (mm)	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124	39,5	44	48	56	64	74	87	104	124
Código		L (mm)	Sec. (mm²) ↓																		
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	667	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

Código		L (mm)	Sec. (mm ²)	Intereje entre las fases (mm)															
				lcw (1s) = 25 kA ; lpk = 52,5 kA								lcw (1s) = 30 kA ; lpk = 63 kA							
				44	48	56	64	74	87	104	124	44	48	56	64	74	87	104	124
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	438	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	487	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	487	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	556	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	640	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	634	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	628	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	624	-
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

			Ic →	Icw (1s) = 36 kA ; Ipk = 75,6 kA								Icw (1s) = 40 kA ; Ipk = 84 kA								Icw (1s) = 50kA ; Ipk = 105 kA							
			Intereje entre → las fases (mm)	48	56	64	74	87	104	124	48	56	64	74	87	104	124	64	74	87	104	124					
Código	L (mm)	Sec. (mm²) ↓																									
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1115	CFX5115	24	240	221	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1145	CFX5145	32	256	-	262	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1150	CFX5150	32	320	-	273	-	-	-	-	-	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	259	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	313	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-					
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	313	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-					
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	313	-	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-					
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-					
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-	-	158	-	-	-					
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	389	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-	-	-	-	-					
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-					
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-					
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-					
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	157	-	-					
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-	-	-	-					
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-					
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-					
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-					
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-					
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	156	-					
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310					
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310					
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310					
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310					
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310					
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-	-	-	-	491	-	-	-	-	310					

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 3 kA ; l _{pk} = 4,5 kA											
		Intereje entre → las fases (mm)													
Código	L (mm)	Sec. (mm ²) ↓		53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1026	CFX5026	13	26	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		L (mm)	Sec. (mm ²)	I _{lc} → Intereje entre las fases (mm) → I _{lcw} (1s) = 5 kA ; I _{pk} = 7,5 kA											
Código				53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 10 kA ; l _{pk} = 17 kA											
		Intereje entre → las fases (mm)													
Código	L (mm)	Sec. (mm ²) ↓		53	57	59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 15 kA ; l _{pk} = 30 kA									
		Intereje entre → las fases (mm)											
Código	L (mm)	Sec. (mm ²) ↓		59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1075	CFX5075	20	120	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 20 kA ; l _{pk} = 40 kA									
		Intereje entre → las fases (mm)											
Código	L (mm)	Sec. (mm ²) ↓		59,5	64	68	76	84	94	107	124	144	164
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1076	CFX5076	20	160	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	876	900	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 25 kA ; l _{pk} = 52,5 kA								
		Intereje entre → las fases (mm)		64	68	76	84	94	107	124	144	164
Código	L (mm)	Sec. (mm ²) ↓										
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	611	649	725	802	897	900	900	900	900
CFX1080	CFX5080	20	200	638	678	758	837	900	900	900	900	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1115	CFX5115	24	240	-	690	772	853	900	900	900	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	751	830	900	900	900	900	900
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	771	852	900	900	900	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	755	835	900	900	900	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	840	900	900	900	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	805	900	900	900	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	-	805	900	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	-	773	896	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	-	744	864	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	-	720	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		Ic →		Icw (1s) = 30 kA ; Ipk = 63 kA								
		Intereje entre → las fases (mm)		64	68	76	84	94	107	124	144	164
Código	L (mm)	Sec. (mm²)	↓									
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	377	401	448	495	554	631	731	849	900
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	364	407	450	504	573	665	772	879
CFX1115	CFX5115	24	240	-	479	535	591	662	753	873	900	900
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	524	579	648	738	856	900	900
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	534	591	661	753	872	900	900
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	576	645	734	851	900	900
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	586	656	747	865	900	900
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	-	592	662	754	874	900	900
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	648	738	855	900	900	900
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	662	753	873	900	900	900
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	749	868	900	900	900
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	754	873	900	900	900
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	744	864	900	900
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	720	820	820
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	720	820	820

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 36 kA ; lpk = 75,6 kA							
		Intereje entre → las fases (mm)		68	76	84	94	107	124	144	164
Código	L (mm)	Sec. (mm ²)	↓								
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	313	350	387	433	493	572	664	756
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	356	394	441	502	581	675	769
CFX1150	CFX5150	32	320	-	371	410	459	522	605	703	801
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	340	380	433	502	583	664
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	411	460	524	607	705	803
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	398	453	526	610	695
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	460	524	607	705	803
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	479	555	645	735
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	520	603	700	798
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	592	688	783
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	607	705	803
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	699	796

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 40 kA ; lpk = 84 kA							
		L (mm)	Intereje entre las fases (mm) → Sec. (mm ²) ↓	68	76	84	94	107	124	144	164
Código											
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	233	260	288	322	367	425	494	562
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	268	297	332	378	438	509	580
CFX1150	CFX5150	32	320	-	301	332	372	423	491	570	649
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	236	264	301	349	405	461
CFX1180	CFX5180	40	320	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1185	CFX5185	40	400	-	-	333	372	424	491	571	650
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	275	313	363	421	480
CFX1205	CFX5205	50	300	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1210	CFX5210	50	400	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1215	CFX5215	50	500	-	-	-	365	415	481	559	637
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	311	361	419	478
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	-	-	397	460	534	608
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	419	486	554
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	-	-	463	538	613
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	-	-	571	650

CONFIGURACIONES PARA COFLEX UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

		lc →		lcw (1s) = 50kA ; lpk = 105 kA					
		Intereje entre → las fases (mm)		84	94	107	124	144	164
Código	L (mm)	Sec. (mm ²) ↓							
CFX1005	CFX5005	9	21,6	-	-	-	-	-	-
CFX1020	CFX5020	9	43,2	-	-	-	-	-	-
CFX1021	CFX5021	9	64,8	-	-	-	-	-	-
CFX1022	CFX5022	13	19,5	-	-	-	-	-	-
CFX1026	CFX5026	13	26	-	-	-	-	-	-
CFX1023	CFX5023	13	39	-	-	-	-	-	-
CFX1024	CFX5024	13	65	-	-	-	-	-	-
CFX1025	CFX5025	15,5	25	-	-	-	-	-	-
CFX1035	CFX5035	15,5	49,6	-	-	-	-	-	-
CFX1045	CFX5045	15,5	74,4	-	-	-	-	-	-
CFX1050	CFX5050	15,5	124	-	-	-	-	-	-
CFX1055	CFX5055	20	40	-	-	-	-	-	-
CFX1060	CFX5060	20	60	-	-	-	-	-	-
CFX1065	CFX5065	20	80	-	-	-	-	-	-
CFX1070	CFX5070	20	100	-	-	-	-	-	-
CFX1075	CFX5075	20	120	-	-	-	-	-	-
CFX1076	CFX5076	20	160	-	-	-	-	-	-
CFX1080	CFX5080	20	200	-	-	-	-	-	-
CFX1085	CFX5085	24	48	-	-	-	-	-	-
CFX1090	CFX5090	24	72	-	-	-	-	-	-
CFX1095	CFX5095	24	96	-	-	-	-	-	-
CFX1100	CFX5100	24	120	-	-	-	-	-	-
CFX1105	CFX5105	24	144	-	-	-	-	-	-
CFX1110	CFX5110	24	192	-	-	-	-	-	-
CFX1115	CFX5115	24	240	-	-	-	-	-	-
CFX1120	CFX5120	32	64	-	-	-	-	-	-
CFX1125	CFX5125	32	96	-	-	-	-	-	-
CFX1130	CFX5130	32	128	-	-	-	-	-	-
CFX1135	CFX5135	32	160	-	-	-	-	-	-
CFX1140	CFX5140	32	192	-	-	-	-	-	-
CFX1145	CFX5145	32	256	-	-	-	-	-	-
CFX1150	CFX5150	32	320	-	-	-	-	-	-
CFX1155	CFX5155	40	80	-	-	-	-	-	-
CFX1160	CFX5160	40	120	-	-	-	-	-	-
CFX1165	CFX5165	40	160	-	-	-	-	-	-
CFX1170	CFX5170	40	200	-	-	-	-	-	-
CFX1175	CFX5175	40	240	-	-	-	-	-	-
CFX1180	CFX5180	40	320	210	235	267	310	360	410
CFX1185	CFX5185	40	400	210	235	267	310	360	410
CFX1190	CFX5190	50	150	-	-	-	-	-	-
CFX1195	CFX5195	50	200	-	-	-	-	-	-
CFX1200	CFX5200	50	250	-	-	-	-	-	-
CFX1205	CFX5205	50	300	-	201	229	265	308	351
CFX1210	CFX5210	50	400	-	201	229	265	308	351
CFX1215	CFX5215	50	500	-	201	229	265	308	351
CFX1220	CFX5220	63	189	-	-	-	-	-	-
CFX1225	CFX5225	63	252	-	-	-	-	-	-
CFX1230	CFX5230	63	315	-	-	193	224	260	296
CFX1235	CFX5235	63	378	-	-	193	224	260	296
CFX1240	CFX5240	63	504	-	-	193	224	260	296
CFX1245	CFX5245	63	630	-	-	193	224	260	296
CFX1250	CFX5250	80	240	-	-	-	-	-	-
CFX1255	CFX5255	80	320	-	-	-	186	216	246
CFX1260	CFX5260	80	400	-	-	-	186	216	246
CFX1265	CFX5265	80	480	-	-	-	186	216	246
CFX1270	CFX5270	80	640	-	-	-	186	216	246
CFX1275	CFX5275	80	800	-	-	-	186	216	246
CFX1280	CFX5280	100	400	-	-	-	-	360	410
CFX1285	CFX5285	100	500	-	-	-	-	360	410
CFX1290	CFX5290	100	600	-	-	-	-	360	410
CFX1295	CFX5295	100	800	-	-	-	-	360	410
CFX1300	CFX5300	100	1000	-	-	-	-	360	410
CFX1305	-	100	1000	-	-	-	-	360	410